

DEC 26 1996

Instructions/Instructions/Instrucciones

WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

To avoid fire and electrical shock, disconnect power before installation. All work should be done according to applicable electrical code. Pour éviter le risque de choc électrique, coupe le courant avant l'installation. Effectuez le travail conformément au code de réglementation applicable. Plus un état de risque de décharges électriques démontre et câble de dénudation avant de faire la installation. Tout le travail devra l'accomplir de manière de respecter les normes de installations électriques qui correspond.

- Position 3M™ Cold Shrink™ assembly on cable or wire prior to connecting.
- Fixe l'ensemble Cold Shrink™ de 3M™ sur le câble ou le fil avant la connexion.
- Coloque el conjunto 3M™ Cold Shrink™ en el cable o alambre antes de hacer la conexión.



- Make connection and clean cable insulation 2" (5 cm) minimum.
- Effectuez la connexion et nettoyez l'isolament de câble 5cm (2") minimum.
- Haga las conexiones y limpie el aislamiento del cable mínimo: 5cm (2").




- Locate Cold Shrink Assembly at desired starting point, position assembly 1-1/2" to 2" (3.8 to 5 cm) beyond end of connector.
- Positionner l'ensemble et espacer à trois po de départ désiré, le placer de 3.8 à 5cm (1-1/2" à 2") au-delà de l'extrémité du connecteur.
- Ubique el conjunto Cold Shrink en el punto de comienzo deseado, coloque el conjunto a una distancia de 3.8 a 5cm (1-1/2" a 2") del extremo del conector.




If installing on a lug, slide over lug to position indicated and unroll cone. Pour l'installation sur une cosse, enfiler par-dessus la cosse jusqu'à la position indiquée et dérouler la conde inséparable. Si se instala en una perforación haga desliz sobre la perforación hasta la posición indicada y desenrolle el vidón.



- Push loose pull tab gently while unrolling to a counter-clockwise direction.
- Défiler doucement la bride et dérouler dans la sens contraire aux aiguilles d'une montre.
- Tire de la languette en sens contraire des aiguilles du cadran.



- Installation is now complete.
- L'installation est maintenant terminée.
- La instalación se ha completado.



3M Cold Shrink removable core material is polypropylene and recyclable with other ♻️ waste. La matière intérieure amovible pour l'ignifuge à froid 3M est en polypropylène et elle est recyclable avec les autres déchets. El material del núcleo removible de Cold Shrink es de polipropileno y puede ser reciclado con otros desperdicios ♻️.

- Applications**
- Insulation and sealing of latent electrical connections and splices
 - Primary electrical insulation on 10V for cable repair
 - Sealing of many other types of connections
 - Other electrical uses include seal bands, gips, etc.
 - Conduct seals and breakers
 - Features
 - Simple installation, requires no tools or heat
 - Provides flexible, nonconductive seal
 - UV resistant for outdoor applications, also suitable for direct burial applications
 - Meets ANSI C119.1 and Western Underwriters' Guide 2.14 for secondary system rated up to 15V

- Applications**
- Isolation et scellage de connexions et épissures électriques en ligne
 - Isolation électrique primaire pour 15V pour la réparation de câbles
 - Scellage de nombreux autres types de connexions
 - Les autres usages des ignifuges comprennent les poignées d'outils, les joints, etc.
 - Jointes conductrices pour conducteurs et ardoises défectueuses
 - Caractéristiques
 - Simple à installer, sans outil ni chaleur
 - Assemblement flexible, adapté à l'extérieur et à l'intérieur
 - Résistant aux UV pour l'usage en plein air, convient également aux applications souterraines
 - Conforme aux normes ANSI C119.1 et 2.14 de Western Underwriters' Guide pour les systèmes secondaires prévus pour 15V

- Applications**
- Aislamiento y sellado de empalmes y conexiones eléctricas en línea
 - Aislamiento eléctrico primario hasta 15V por reparación de cable
 - Scellage de nombreux autres types de connexions
 - Quel que ne soit les autres usages sont pour les poignées, les joints, etc.
 - Selles de conduct et des ardoises
 - Caractéristiques
 - Installation simple qui ne nécessite ni outil ni chaleur
 - Proportionne flexible, adapté à l'usage en plein air et à l'intérieur
 - Résistant à la lumière UV pour applications en extérieur, également adapté pour applications de câbles souterrains
 - Conforme aux normes ANSI C119.1 et 2.14 de Western Underwriters' Guide pour les systèmes secondaires de ligne 15V

Important Notice: Before utilizing the product, the user should determine the suitability of the product for its intended use. 3M expressly disclaims the implied warranties and conditions of merchantability and fitness for a particular purpose. In no case shall 3M be liable under any legal theory, including but not limited to contract or strict liability, for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages resulting from product use.

Aviz Important: Avant de se servir du produit, l'utilisateur doit évaluer s'il convient à l'usage auquel il se destine. 3M refuse expressément toute garantie ou toute condition implicite de qualité marchandise et d'adaptation à un usage particulier. 3M ne saurait être tenue responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidentels ou consécutifs découlant de l'utilisation du produit, qu'ils soient la théorie juridique dont on se prévaut.

Aviz Important: Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar la adecuación del producto al uso que se pretende dar. 3M se deslinda de toda responsabilidad relativa a garantía y condiciones implícitas de calidad mercancía y adecuación del producto para un uso específico. De ninguna manera podrá imputarse a 3M o sus filiales alguna, bajo cualquier teoría que sea el argumento legal, lo cual no sólo se limita al contrato o a la responsabilidad de producto, sino que incluye daños directos, indirectos, especiales, incidentales o derivados, causados por el uso del producto. 3M and Cold Shrink are trademarks of 3M. Used under license in Canada. 3M and Cold Shrink sont des marques de commerce de 3M. Utilisés sous licence au Canada. 3M and Cold Shrink are trademarks of 3M. Used under license in Canada. 3M and Cold Shrink sont des marques de commerce de 3M. Utilisés sous licence au Canada.

3M Electrical Products Division
Austin, TX 78768-9000
3M Canada, Limited, One Mack Ave.
St. Michael, Ont. M2H 3G1, Canada
3M Mexico, S.A. de C.V., Calle San Juan de Aragón No. 516 06700
Mexico, D.F.
Haga clic para ver Datos de Seguridad en Español
78-0117-0000-0

DEC 26 1996

3M Cold Shrink 8425-8 Connector Insulator Isolante de connecteur Aislante de conector

For: 2-1/0 AWG
Cable Size: 2-1/0 AWG (10.1-10.9 mm)
Release Length: 2-1/0 AWG
For Direct Burial: 1000 Volts or Less
For: 2-1/0 AWG
Cable Size: 2-1/0 AWG (10.1-10.9 mm)
Release Length: 2-1/0 AWG
For Direct Burial: 1000 Volts or Less
For: 2-1/0 AWG
Cable Size: 2-1/0 AWG (10.1-10.9 mm)
Release Length: 2-1/0 AWG
For Direct Burial: 1000 Volts or Less

1 Each
1 Each
Cable Size

Colors: 1 Black 2 3M Red